

JB Systems - AVM-2

JB Systems - AVM-2



Marque : JB Systems

Référence : B 241

Critères associés :

Marque : JB Systems

Catégorie : Son

Type : Amplificateur

Descriptif :

Module d'amplification de Classe D destiné à être installé à l'intérieur des enceintes VIBE-15 Mk2, VIBE-30 Mk2 et VIBE-15SUB Mk2.

Tout ce dont vous avez besoin pour faire la transformation sont un tournevis et quelques minutes de votre temps; pas besoin d'être un expert en électronique!

Puissance de sortie élevée : 500 Wrms @ 8ohm ~ 850 Wrms @ 4ohm

Entrées et sorties ligne, symétriques et asymétriques (jack et XLR), avec contrôle de volume.

Filtre coupe-haut réglable de 90 à 250Hz pour une utilisation dans des caissons basse.

Sortie au format Speakon pour une enceinte passive de 8 ohms (de préférence du même modèle).

Connecteur d'entrée IEC pour l'alimentation secteur, avec interrupteur intégré.

Power 8? (1kHz, THD+N <0,1%): 500Wrms

Power 4? (1kHz, THD+N <0,1%): 850Wrms

Freq. Resp. (+/-2dB): 20 – 20.000Hz

Input Sensitivity line: 1V

Input impedance: 20 k?

S/R ratio (A-weighted): >88dB

Damping factor: 350

Cooling: Magnetic field fan

Line input / output: Balanced XLR 3pin

Outputs: Speakon +1/-1

Protections: Thermal, Limiter, Current limiter, short circuit, DC-protection

Fuse (5x20mm): T8AL / 250V

Power supply: AC230V / 50Hz

Power consumption (peak/4?):: 1000W

Dimensions (mm): 320x160x78mm

Hole cutout (mm): 298x138mm

Weight (without mains cable): 3kg

[Lien vers la fiche du produit](#)