JB Systems - Ledcon-02 MK2

JB Systems - Ledcon-02 MK2



Marque : JB Systems
Référence : B 4660

Prix : 125.00 €

Critères associés :
Marque : JB Systems
Catégorie : Lumière
Type : Controleurs

Descriptif :
Le LEDCON-02 MK2 est une commande à distance pour projecteurs à LED, dotée d'une très grande flexibilité. Le LEDCON-02 MK2 possède un modulateur de lumière intégré (commutable en 4 ou en 8 canaux) pour les projecteurs à LED: on est alors en mesure de contrôler les projecteurs à LED exactement de la même manière qu'on le faisait pour les anciens modèles de type PAR à ampoules halogènes via un modulateur de lumière traditionnel. Mais on peut encore faire beaucoup plus que cela ... Commande à distance pour: La série des LED MANAGER Les Projecteurs à LED de JB Systems Tous les autres projecteurs qui ont un mode DMX compatible… La LEDCON-02 MK2 possède différents modes de fonctionnement : Modulateur de lumière à 4 ou 8 canaux avec des effets intégrés de chenillard contrôlés par la musique. Fixed colors mode: accès immédiat aux 9 couleurs préprogrammées avec temps de transition réglable Static chase mode : 12 défilements de couleurs différents avec contrôle manuel de la vitesse Sound chase mode : 12 défilements de couleurs différents avec déclenchement via le signal audio Spectrum mix : 32 couleurs différentes de type 'spectrum mix' créant de très belles transitions Vitesse et déclenchement par le signal audio réglables via curseurs Fonction d'adressage DMX totalement automatique pour piloter jusqu'à 120 projecteurs à LED Fonctions ‘black out' et ‘full on' Information Technique **Power Input:** DC 9V 300mA minimum. **AC/DC Power adapter:** AC 240V, 50Hz à 9Vdc / 300mA (or more) **DMX output:** 3pin XLR **DMX channel setup:** CH1= RED * CH2=GREEN * CH3=BLUE * CH4=DIM / STROBE **DMX address distribution:** projector1 = address 001 Projector2 = address 005 Projector3 = address 009 Projector4 = address 013 Projector5 = address 017 (only for 8channel mode) Projector6 = address 021 (only

for 8channel mode) Projector7 = address 025 (only for 8channel mode) Projector8 = address 029 (only for 8channel mode) **Audio input:** None, internal microphone **Size:** 21,0 x 14,0 x 4,6cm **Weight:** 930 grams

Lien vers la fiche du produit