



### **JB Systems - MIX 6 USB**

Table de mixage DJ, 6 canaux, 2 mic, 1 USB



**Marque :** JB Systems

**Référence :** B 122

**Prix :** 299.00 €

#### **Critères associés :**

*Marque :* JB Systems

*Catégorie :* Son

*Type :* Table de mixage DJ

### **JB Systems - MIX 6 USB**

Un mélangeur 19" compact et robuste au design stylé noir (LED blanches et bleues)

8 entrées (5x ligne + 2x ligne/phono + 1x USB) sur 4 canaux

2 entrées micro séparées avec talkover sur 2 canaux supplémentaires.

Connexion USB bidirectionnelle (lecture & enregistrement simultané)

L'entrée mini jack stéréo sur la face avant facilite le raccordement de lecteurs MP3, smartphones, etc

1 sortie Master (XLR + Cinch) + 1 sortie Booth (Cinch) + 1 sortie enregistrement (Cinch)

Curseurs DJ de type «dual rail» de haute qualité

VU-mètres à LED avec fonction de comparaison Cue/Master

Pré écoute « Pre-fader » avec options cue mix et mélange/split

Information Technique **Power Supply:** AC 230V~ 50Hz **Power consumption:** ON = 20W, OFF = 0W  
**Fuse:** 20mm glass fuse 250V 500mA slow **Frequency response:** 20Hz-20kHz (±1.0 dB) **THD + noise:**  
**S/N Ratio (IHF-A):** >77dB **Sensitivity:**

**Micro inputs:** 0.0775mV @ 34k?

**Line/CD inputs:** 775mV @ 3.6k?

**Phono inputs:** 0.0775mV @ 31k? **Max. Record output:** 1V @ 600? **Max. Master output:** 5V @ 4.7k?  
unbal. **Max. Master output:** 2.5V @ 600? bal. **Tone controls CH1àCH4:**

+10dB/-12dB @ 10kHz

+12dB/-24dB @ 1,3kHz

+12dB/-29dB @ 50Hz **Tone controls MIC:**

+16dB/-16dB @ 10kHz

+12dB/-12dB @ 2,5kHz

+15dB/-15dB @ 70Hz **Headphone:** 120mW@75? **Dimensions:** 483(W) x 179(H) x 104(D)mm (19" / 4U)

Mounting depth = 85mm **Weight:** 3,2kg

[Lien vers la fiche du produit](#)