JB Systems - PM 4.2 Mediamix

JB Systems - PM 4.2 Mediamix



Marque : JB Systems
Référence : B 124

Critères associés :
Marque : JB Systems
Catégorie : Son
Type : Lecteur CD, Table de mixage multi-zone

Descriptif :
Une solution tout-en-un parfaite pour les applications fixes comme : écoles, pubs, magasins, hôtels, restaurants, ... Le lecteur USB interne prend en charge les fichiers MP3, WMA et WAV. Radio FM RDS avec stations préréglées Télécommande infrarouge : pour les commandes du lecteur, le choix des stations préréglées, le réglage du volume ou la coupure du son. Lecture de 3 différentes publicités (reproduction manuelle et programmée) avec interruption automatique du diffuseur de médias/radio. Mixage audio jusqu'à 4 sources : Lecteur USB/radio FM + 2 entrées de ligne externes (une par prise jack de 3,5 mm pour iPod, ...) Entrée de microphone avec égaliseur des basses/hautes fréquences et fonction d'atténuation automatique « talkover » (atténuation/seuil réglable) Monitorage PFL (Post-Fader Level) grâce à la sortie de casque d'écoute en façade Sortie enregistrement par prise RCA/Cinch 2 sorties symétriques de zone à commande de volume séparée et potentiomètre de réglage de niveau max. pour contrôler les différentes zones. Zone 2 : elle dispose d'un commutateur mono supplémentaire et d'un filtre passe-haut 100 Hz pour l'utilisation avec de petites enceintes. Entrée de message d'urgence (connecteur Euroblock) avec coupure du son automatique. Entrée Euroblock : mise en sourdine des voies principales. (contact fermé = coupure du son) Conçu en Europe Information Technique
Power Supply: AC 230V / 50Hz
Fuse: 20mm glass fuse 250V 500mA slow

AUDIO MIXER
Frequency response: 20-20.000Hz (+/-1dBu)

THD + noise:
S/N Ratio (IHF-A): >82dB @ 1kHz.
Micro inputs: 1.5mV @ 10k?
Line/CD inputs: 150mV @ 22k?
Record output: 775mV @ 600?
Master outputs: 1.5V @ 4k7? unbal.
Master outputs: 850mV @ 600? bal.

RADIO FM freq band: 87.20 ~ 108.00 MHz (0.05 MHz tuning steps)

MEDIA FORMATS:
Possible MP3 file extensions: .mp3 ~ .MP3 ~ .mP3 ~ .Mp3
Possible WMA file extensions: .WMA ~ .wma
Possible WAV file extensions: .WAV ~ .wav
USB file system: FAT 32
Max. USB-memory capacity: 16GB

MP3 FORMATS PLAYBACK:
MPEG1 Layer3 (ISO/IEC11172-3): mono / stereo sampled at: 32 - 44,1 - 48kHz
Bitrates: 32 – 320 Kbps
Bitrate modes: CBR (Constant Bitrate), VBR (Variable Bitrate)

IR-Remote replacement battery: CR2025 3V battery (included)

Dimensions: 483(W) x 44(H) x 162(D) mm (19" / 1U)
Weight: 2,5kg

Lien vers la fiche du produit